



Hoe kiest de klant zijn betaalschema?

Uw klant selecteert zijn voorkeur op uw betaalterminal.



Uw klant moet **VÓÓR** de betaling laten weten dat hij met een specifiek betaalmerk wenst te betalen.

Uw klant heeft het recht om bij een elektronische betaling een betaalschema te kiezen. Dit is enkel van toepassing bij betalingen met kaarten waarop twee betaalschema's voorkomen. Via een eenvoudige selectie op uw betaalterminal kan uw klant nu zelf zijn betaalschema selecteren.



1 **HANDELAAR**

Druk op <OK> om te starten (voer de kaart nog niet in).



2 **HANDELAAR**

Voer het bedrag in en druk op <OK>.



3 **KLANT**

Indien de kaarthouder een ander betaalschema wenst, moet hij nu de <CORR>-knop indrukken (zomet, voer de kaart in).



4 **KLANT**

<CORR>-knop werd ingedrukt, voer nu de kaart in.



5 **KLANT**

Betaalschema wordt gekozen.



6 **KLANT**

Voer de PIN-code in en druk <OK> om verder te gaan.






7 **KLANT**

Betaling aanvaard.


Nieuwe functionaliteiten

1 Keuze van afsluiting van de dagtotalen

Voortaan hebt u twee mogelijkheden om uw dagtotalen en -verrichtingen te bekomen, op voorwaarde dat uw terminal over een printer beschikt.

Om de modus van uw keuze te selecteren:  +  + . Vervolgens kiest u 'Manueel' of 'Automatisch'.

- ▶ **Automatisch:** elke periode sluit standaard af op het einde van de dag om 00.00 u.



U kunt deze waarde makkelijk aanpassen en zelf het afsluitingsuur van uw keuze instellen:  +  + 

- ▶ **Manueel:** u kunt naar wens afsluiten op het even welk moment van de dag.

Totalen in automatische modus

Om uw ticket automatisch te genereren, selecteer:  +  +  - kies **AAN**. Bij deze keuze wordt uw ticket automatisch afgeprint op het ingestelde afsluitingsuur.

Manueel aanmaken van uw ticket:

▶ Dagtotalen:  +  + 

▶ Dagverrichtingen:  +  + 



▶ Totalen ophalen van de laatste 10 dagen:  +  + 

Totalen in manuele modus

▶ Een shift afsluiten:  +  + 

▶ Shift totalen:  +  + 

▶ Shift transacties:  +  + 

▶ Totalen van de voorbije shifts nakijken:  +  + 

2 Keuze van het instellen van de slaapmodus

Uw terminal gaat standaard over in slaapmodus na 20 seconden.

U kunt ook zelf instellen wanneer uw mobiele terminal in slaapmodus overgaat: tussen 20 sec en 10 min.

 +  +  +  + **paswoord** (4 laatste cijfers van het terminalnummer TID) +  + . Kies vervolgens tussen 'Actief' en 'Non-actief'.

Actief: laat u toe de slaapmodus te activeren. Om de slaapmodus aan te passen: kies optie 5 en stel vervolgens de slaapmodus in.

Non-actief: de terminal gaat nooit over in slaapmodus.